

Strobe XP100

¡La solución de escaneado móvil!



Portátil

¡Alimentación a través del puerto USB!

El Strobe XP 100 es el compañero perfecto para el ejecutivo móvil. Suficientemente compacto para caber sin problemas en su escritorio y empaquetarlo junto con su computadora portátil en su maletín. Suficientemente portátil para llevarlo a cualquier parte ya que se alimenta a través del cable USB. Suficientemente potente para escanear y organizar todos sus documentos, fotografías, artículos, folletos y tarjetas profesionales. Tanto si está en la oficina o de viaje, el Strobe XP 100 aligerará su carga.

El Strobe XP 100 está profundamente integrado con ScanSoft PaperPort Deluxe, con lo cual le resultará sencillo organizar su vida y trabajo. Ahora puede escanear y archivar con medios electrónicos todos sus documentos y fotografías junto con sus documentos electrónicos de Microsoft Office, archivos PDF de Adobe Acrobat y archivos de imagen de otras muchas aplicaciones.



La manera más rápida de organizar visualmente las fotografías escaneadas y los documentos electrónicos. Ofrece imágenes en miniatura para populares archivos electrónicos con visores incorporados para PDF, Word, Excel y Word Perfect.



Convierta rápidamente los documentos escaneados en texto formateado que puede editarse. Puede utilizar el texto en prácticamente cualquier programa de procesamiento de texto, publicación digital o publicación web.

photo mpression.

Edite, retoque y mejore las imágenes de forma simple y rápida. Aplique efectos especiales a través de la interfaz con capacidad "señalar y hacer clic". Se incluyen numerosas plantillas para tarjetas y calendarios.

¡Perfecto para la oficina, de viaje o en casa!



Strobe XP 100

Potente • Compacto • Portátil

El Strobe XP 100 es el compañero perfecto para el ejecutivo móvil. Utilícelo para escanear y organizar todos sus documentos, fotografías, artículos, folletos y tarjetas profesionales. Se puede empaquetar fácilmente en una bolsa para computadora portátil. Alimentación a través del puerto USB para escanear en cualquier parte.

Imprimir en el escritorio

Imprima desde aplicaciones de Windows directamente en PaperPort, fabuloso para auardar recibos de tiendas webes

Más rápido que nunca

Hasta cuatro veces más rápido que PaperPort 7 en la generación de imágenes en miniatura 7

Compatibilidad incorporada con archivos PDF

Vea los archivos PDF en vista de página y convierta los documentos escaneados en archivos PDFs

Enlaces con PaperPort

Arrastre los documentos escaneados a la barra de enlace de PaperPort y edítelos en sus aplicaciones favoritasns

Escanea todo esto...







Fotografías

profesionales

Artículos de revistas







Formularios

Cartas



Introduzca más detalles con Page View


- Añada posits y anotaciones
- Realce el color en puntos importantes
- Inserte líneas y flechas para enfatizar



SimpleSearch®

- Indexa en segundo plano los documentos escaneados y electrónicos
- Busca archivos por contenido, título, palabra clave o anotaciones
- Muestra el lugar donde la palabra aparece en el documento

adaptador reg .5" de alto 11.4" de ancha Sólo pesa 10,6 onzas de hondo





Form**Typer**™

- Escanea formularios y los rellena
- FormTyper encuentra los campos; usted sólo tiene que pulsar el tabulador y teclear los contenidos
- Imprime y envía por correo electrónico o fax formularios completos



ScanSoft TextBridge® Pro

- Convierte los documentos escaneados en texto que se puede editar
- Conserva las tablas, los gráficos y la disposición
- Corrector incorporado

Especificaciones técnicas del Visioneer Strobe XP 100

Resolución óptica	600 ppp
Profundidad de bits del escáner (color)	36 bits internos (con convertidor A/D de 12 bits que reconoce más de 68.000 millones de colores)
Profundidad de bits del escáner (escala de grises)	12 bits internos (4.096 tonos de gris)
Profundidad de bits de salida	24 bits en color, 8 bits en escala de grises, 1 bit en blanco y negro
Método de escaneado	Alimentación rápida de hojas
Interfaz	USB
Dimensiones	1,5" x 2" x 11,4"
Peso	10,6 onzas

Requisitos mínimos de sistema

- Procesador Pentium II 300 o equivalente
- Windows 98/2000/ME/XP
- 64 MB de RAM (128 MB de RAM para Windows XP)
- 200 MB libres de espacio en disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB

Contenidos:

- Escáner Strobe XP 100 con bolsa de viaje
- Cable USB
- Hojas de calibración y limpieza
- Tarjeta de instalación rápida
- Manual del usuario
- CD-ROM que incluye:
 - Controlador del escáner (TWAIN)
 - ScanSoft PaperPort Deluxe 8.0
 - ScanSoft TextBridge Pro 9 OCR
 - ArcSoft PhotoImpression